

الجدول بيانات Cisco GLC-T-RGD



معييار Cisco T-1000BASE RGD-T-GLC

GLC-T-RGD

يربط محول واجهة جيجابت صغير الحجم (SFP) من سيسكو، والمعياري في هذا المجال، مفاتيحك وأجهزة التوجيه بالشبكة. يتصل جهاز الإدخال/الإخراج القابل للتبديل السريع بمنفذ أو فتحة جيجابت إيثرنت. يمكن استخدام الطرز الضوئية والنحاسية على مجموعة واسعة من منتجات سيسكو، ويمكن دمجها في تركيبات T-1000BASE، وSX-1000BASE، وLH/LX-1000BASE، وEX-1000BASE، وZX-1000BASE، أو U/D-BX10-1000BASE، لكل منفذ على حدة.

المميزات والفوائد

- قابلة للتبديل السريع لتحقيق أقصى قدر من وقت التشغيل وتبسيط إمكانية الخدمة
- مرونة اختيار الوسائط والواجهة على أساس كل منفذ على حدة، بحيث يمكنك "الدفع حسب الزائرين"
- تصميم قوي لتعزيز الموثوقية
- يدعم إمكانية المراقبة البصرية الرقمية (DOM)

النحاس لشبكات SFP 1000BASE-T

يعمل جهاز SFP T-1000BASE على كابلات نحاسية مزدوجة مجدولة غير محمية من الفئة 5، بأطوال وصلات تصل إلى 100 متر (328 قدمًا). تدعم وحدات Auto MDI/MDIX وتقنية 10/100/1000 التلقائي التفاوض Cisco 1000BASE-T SFP.

- رقم المنتج: RGD-T-GLC
- وصف المنتج: معيار T-1000BASE
- الموصل: موصل RJ-45
- مسافة التشغيل: 100 متر (328 قدمًا)
- الأبعاد: (الارتفاع × العرض × العمق): 8.5 × 13.4 × 56.5 ملم
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة الصناعية (IND): من 40- إلى 85 درجة مئوية (من 40- إلى 185 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: من 40- إلى 85 درجة مئوية (من 40- إلى 185 درجة فهرنهايت)
- متوفر غير: DOM

دعم المنصة

- أجهزة سلسلة ASA5500
- أجهزة التوجيه من سلسلة ASR 901 و 903
- أجهزة التوجيه من سلسلة ASR 1000 و 9000 و 9000v
- كاتاليسست إكسبريس 500 وإكسبريس 520
- سلسلة Catalyst 2350 و 2360
- سلسلة المحفز 2900، 2940، 2950، 2960، Plus-2960، C-2960، S-2960، SF-2960، X-2960
- سلسلة Catalyst 2970 و 2975
- مفاتيح شفرة Catalyst 3000 و 3100
- سلسلة كاتاليسست 3500XL
- سلسلة المحفز 3550، 3560، C-3560، E-3560، X-3560
- سلسلة Catalyst E-3750، Metro 3750، و X-3750
- سلسلة كاتاليسست 3850
- سلسلة Catalyst 4500 و X-4500
- سلسلة كاتاليسست 4900
- سلسلة كاتاليسست 6000
- سلسلة كاتاليسست 6800
- جهاز توجيه سيسكو من سلسلة 1941
- جهاز توجيه سيسكو من سلسلة 2600 و 2800 و 2900
- جهاز توجيه سيسكو من سلسلة 3200 و 3600 و 3700

- جهاز توجيه سيسكو من سلسلة 4400
- وحدة تحكم شبكة LAN اللاسلكية من سلسلة Cisco 5700
- جهاز توجيه Cisco 6400 العالمي للوصول
- سلسلة Cisco uBR7200
- أجهزة توجيه Cisco من سلسلة 7200 و7300 و7500 و7600
- أجهزة توجيه Cisco 10000 و Series 10000 uBR
- جهاز توجيه الإنترنت من سلسلة Cisco 10700
- جهاز توجيه سيسكو من سلسلة 12000
- سلسلة أجهزة توجيه الشبكة المتصلة Cisco 2000
- سلسلة مفاتيح الشبكة المتصلة Cisco 2500
- سلسلة Cisco IE2000 و IE2000U
- سلسلة سيسكو IE3010
- سيسكو MDS 9000
- سيسكو ME 2400
- سيسكو ME 2600X
- سيسكو ME 3400
- سيسكو ME 3600X و ME 3800X
- سلسلة Cisco ME 4600 و ME 4900
- سلسلة سيسكو ME 6500
- جهاز توجيه لاسلكي محمول Cisco MWR 2941
- سلسلة أجهزة التوجيه CRS
- سلسلة CSS 11500
- سلسلة بوابة RF من Cisco
- أجهزة سلسلة NAM 2200
- سلسلة Nexus 2000، 3000، 4000، 5000، 7000، 9000، 9300، 9500 (معيارية)

[شراء على الفور](#)